

HDA-RC – Kabelgebundene Fernbedienung für HDA oder HDV Interfaces

Kabelgebundene Fernbedienung für HDA oder HDV Interfaces. Ermöglicht die direkte Auswahl der Video-/Kameraeingänge und Änderung der Einstellungen in den OSD Menüs. Durchmesser 48mm, Einbauöffnung 43mm, Kabellänge 150cm. Inkl. Kunststoffhalter zum Aufkleben oder Anschrauben der Fernbedienung.

Kompatibel mit allen HDA- und HDV-Interfaces, die am Ende der Softwareversion mit "RC" gekennzeichnet sind.

Lieferumfang



Anschluss


Die Fernbedienung wird anstelle des externen Tasters angeschlossen. Dazu die 4-Pin Buchse des Anschlusskabels der Fernbedienung mit dem 4-Pin Stecker des 20-Pin Interface Kabels verbinden.

Bedienung – Umschaltung der aktivierten Video-Eingänge

Kurz: V1 - Kamera links

Kurz: Zurück zum Werksbild-Modus

Lang: OSD-Menü des jeweiligen Eingangs öffnen



Kurz: V3 – Frontkamera

Lang: Umschaltung der aktivierten Video-Eingänge


Kurz: V2 - Kamera rechts

Kurz: V4 - Rückfahrkamera

Bedienung OSD-Menü

Kurz: Einstellungswert „-1“

Kurz: Zurück zum Werksbild-Modus



Kurz: hoch

Lang: Umschaltung der aktivierten Video-Eingänge

Kurz: Einstellungswert „+1“

Kurz: runter

Kurz = Taste kurz drücken

Lang = Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten

Die Pfeil-nach-oben-Taste▲ entspricht der Funktion des externen Tasters der Interfaces. Sind alle Eingänge aktiviert, ist die Reihenfolge bei langem Druck (2-3 Sekunden):

Werks-Video → HDMI → V1-Left → V2-Right → V4-Reverse* → Werks-Video*

*HDMI nur bei HDV Interfaces, V4-Reverse nur wenn im V4-OSD-Menü „External SW“ auf „Yes“ steht